

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 豊洲フォレシア
ルネサス エレクトロニクス株式会社
問合せ窓口 <https://www.renesas.com/jp/ja/support/contact/>

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-RX*-A0282A/J	Rev.	第1版
題名	RX26T グループ 12 ビット A/D コンバータ (S12ADHa) のダブルトリガ拡張モードに関する注意事項		情報分類	技術情報	
適用製品	RX26T グループ	対象ロット等	関連資料	RX26T グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.10 (R01UH0979JJ0110)	
		全ロット			

RX26T グループの 12 ビット A/D コンバータ (S12ADHa) において、ダブルトリガ拡張モードに関する注意事項がありますので、以下のとおり連絡いたします。

1. 注意事項

ダブルトリガ拡張モードの A/D 変換開始トリガに、汎用 PWM タイマ (GPTW) を選択した場合、GTADTRA のコンペアマッチによる A/D 変換結果が A/D データ二重化レジスタ B (ADDBLDRB)、GTADTRB のコンペアマッチによる A/D 変換結果が A/D データ二重化レジスタ A (ADDBLDRA) に格納されます。

2. 対策

GTADTRA のコンペアマッチによる A/D 変換結果は A/D データ二重化レジスタ B (ADDBLDRB) から、GTADTRB のコンペアマッチによる A/D 変換結果は A/D データ二重化レジスタ A (ADDBLDRA) から読み出してください。

以上